

## Квартирная станция накладного монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	1250 01	1	18	4010337010470
Белый глянцевый	1250 03	1	18	4010337010487
Белый матовый	1250 27	1	18	4010337010500
Антрацитовый	1250 28	1	18	4010337010517
Цвет "алюминий"	1250 26	1	18	4010337010494
Черный матовый	1250 005	1	18	4010337038641
Серый матовый	1250 015	1	18	4010337082934
Нержавеющая сталь	1250 600	1	18	4010337020950
Бронза	1250 603	1	18	4010337099710



Латунь

1250 604

1

18

4010337099727



Хром

1250 605

1

18

4010337003786

## Характеристики

- Полностью предварительно смонтированная квартирная станция накладного монтажа. Благодаря этому возможна быстрая и чистая установка.
- Многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей, что обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
- Простой монтаж благодаря вставным винтовым клеммам на монтажной пластине. Подсоединение к квартирной станции происходит при надевании квартирной станции на монтажную плату.
- Простой демонтаж квартирной станции в случае ремонтных работ.
- Крепежные отверстия для монтажа.
- Передача сигнала и питание квартирной станции по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
- Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций (при питании по 2-проводной шине).
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
- Выбор из пяти различных мелодий вызова, которые могут быть индивидуально назначены отдельным кнопкам вызова.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Функция принудительного переключения в случае громкого фонового шума во время голосовой связи.
- Блокировка прослушивания.
- Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.

С помощью кнопок управления квартирной станции накладного монтажа в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа можно управлять такими функциями, как:

- Переключение света и других функций.
- Активация открывателя двери.
- Настройка мелодии вызова.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Прием вызова.
- Активация функции принудительного переключения.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.

## Технические характеристики

Источник электропитания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Температура окружающего воздуха: от 0°C до +50°C

### Разъемы

- 2-проводная шина: 2 x винтовые клеммы
- Кнопочный выключатель вызова на этаже: 2 x винтовые клеммы

## Указания

- Возможен монтаж без установочной рамки.
- При монтаже в сочетании с системой 55 или с сериями выключателей Gira F100 и Gira E22 требуется 2-местная установочная

рамка без перегородки.

- При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка
  - С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 70 абонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа).
- 

## Габариты мм

System 55:	Ш 55	В 127	Т 20
Gira F100:	Ш 70	В 142	Т 20

---