


Технический паспорт продукта

3-gang switch (insert), 1-pole, 2-way



Ссылочный номер

5306 EU

Трехклавишный балансирующий выключатель 10 AX / 250 В ~

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов

(винтовое крепление, без установочных захватов)

Рекомендуется только для программ A и LS.

При монтаже центральная качель должна устанавливаться в последнюю очередь, а при демонтаже сниматься первой.

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

универсальный (проходной)

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):

макс. 100 Вт