

Технический паспорт продукта

Выключатель двухклавишный 10 A / 250 В ~



Ссылочный номер

806 NAW

Выключатель одноклавишный 10 AX / 250 В ~

с полем для надписи 22 x 48 мм
с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5⁵ mm²

Возможна подсветка в положении ВЫКП – с лампочками арт.: 90 или 95 (230 В), 96–.. (низкое напряжение) или светодиодные лампочки арт.: 90-LED.. (230 В) или 961248 LED.. (низкое напряжение).

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!)

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб. Обратитесь к электрику!

***) Необходимые для монтажа знания**

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

универсальный (проходной)

Исполнение:

с полем для надписи 22 x 48 мм

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):

макс. 100 Вт

металл:

термопласт

IP Степень защиты IP44 обеспечивается.